



Инструкция по настройке веб-интерфейса



1.Настройка IE Сдля работы в web-интерфейсе оборудования видеонаблюдения *master*.

Для возможности работы с регистраторами/IP камерами *master* по веб-интерфейсу Ваша операционная система Windows должна быть обновленной до последней версии, должен быть установлен Adobe Flash player, Microsoft .NET Framework, а так же включены элементы ActiveX.

Печать	>
Файл	>
Масштаб (100%)	>
Безопасность	>
Добавить сайт в список приложений	
Просмотреть загрузки	CTRL+J
Настроить надстройки	
Средства разработчика F12	
Перейти к закрепленным сайтам	
Параметры просмотра в режиме совместимости	
Свойства браузера	
О программе	

Необходимо разрешить работу Active X в настройках Безопасности браузера. Для этого заходим в настройки (значок шестерёнка в правом углу $\widehat{m} \stackrel{<}{\propto} \stackrel{<}{\circledast} \stackrel{<}{=}), далее в$ браузера Свойства браузера. Заходим во вкладку Безопасность.

Свойства браузера - Угроза безопасности ? Х												
Содержание Общие	Содержание Подключения Программы Общие Безопасность Кон											
Компьютер подвержен повышенному риску Выберите зону для параметры ее параметров безопасности.												
8	I	\checkmark	0									
Интернет	Местная На интрасеть	адежные сайты	Опасные сайты									
Интер Зона д надеж Уровень безо	энет ля веб-сайтов, не ных и опасных сай пасности для этой	включенні тов. 30ны	ых в зоны	Сайты								
Особый - Параметры безопасности ниже рекомендуемого уровня, компьютер подвержен повышенному риску. - Чтобы изменить их, щелкните "Другой". - Для возврата к рекомендованному уровню щелкните "По умолчанию".												
🗹 Включите Internet E	ь защищенный реж Explorer)	ким (потреі Другой	буется пере	запуск имолчанию								
Выбра	ть уровень безопа	асности по	умолчанию,	для всех зо	н							
		ОК	Отмена	Приме	енить							

Выбираем Другой уровень безопасности браузера и активируем все пункты, включая элементы Active X.

Параметры безопасности - зона Интернета	Х							
Параметры								
.NET Framework								
О Предлагать								
ХРУ-документы								
• Включить								
О Отключить								
О Предлагать								
🛃 Свободный XAML								
Включить								
О Отключить								
О Предлагать								
🔮 Загрузка								
💑 Скачивание файла								
 Изменения будут применены после перезапуска компьютера 								
Сброс особых параметров								
на уровень. выше среднего (по умолчанию) 🔍 Сороситв								
ОК Отмена								

Нажимаем «ОК» для сохранения настроек. Система может начать "ругаться" на очень низкий уровень безопасности, игнорируем данные сообщения. Не включив данные пункты в параметрах безопасности, а так же ActiveX, мы не сможем подгрузить Надстройку при подключении к регистратору/IP камере, для корректного отображения всех пунктов web-интерфейса.

2. Авторизация в видеорегистраторе/IP камере с помощью webинтерфейса.

Предварительно необходимо настроить Ваш ПК/ноутбук для работы в той же подсети, что и Ваш регистратор/IP камера. В настройках параметров адаптера необходимо вручную прописать сетевые настройки для Вашего ПК.



Настройка параметров адаптера Просмотр сетевых адаптеров и изменение параметров подключения.

	~
🦞 Ethernet: свойства	~
Сеть Доступ	
Desited: DTI 9129/010x Esmily East Ethemet NIC	٦
Настроить	
Отмеченные компоненты используются этим подключением	:
🗹 🔤 Клиент для сетей Microsoft	•
Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Мі	
Планировщик пакетов QoS	
 Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Ма) 	
Драйвер протокола LLDP (Майкрософт)	
✓ _ IР версии 6 (ТСР/IРv6)	'
< >>	
Установить Удалить Свойства	
Описание	
Позволяет данному компьютеру получать доступ к	
ресурсам в сети маикрософт.	
ОК Отмен	а
Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4) ×	
Общие	
Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возножность. В поотивном случае узнайте	
параметры IP у сетевого администратора.	
О Получить IP-адрес автоматически	
Использовать следующий IP-адрес: ID 0 0 0 25	
Маска подсети: 255, 255, 240, 0	
Основной шлюз: 10 . 0 . 230	
Использовать следующие адреса DNS-серверов:	
Предпочитаемый DNS-сервер: 8 . 8 . 8 . 8	
Альтернативный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно	
ОК Отмена	

Это пример настроек для сети 10.0.0.25, если у камеры, к примеру IP адрес 10.0.0.1 и т.д.

То есть Ваш ПК/ноут должен быть настроен в ту же подсеть что и Ваш видеорегистратор/IP камера.

Для 1 сети настройки будут выглядеть следующим образом:

Например, IP адрес камеры: 192.168.1.168

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.1.1

Настройки ПК тогда должны быть:

IP адрес: 192.168.1.10 (отличный от адреса устройства и не занятый другими устройствами)

Маска подсети и Основной шлюз те же самые.

В адресную строку IE вводим IP адрес регистратора/камеры, по умолчанию, либо берём эту информацию из настроек Сети регистратора/камеры, если Вы IP адрес поменяли. У Вас должен быть отключен фаервол и/или антивирус, либо дано разрешение на исключение для работы с устройством по данному IP адресу. Зайдя на страницу устройства, мы получим уведомления браузера о том, что необходимо загрузить и далее установить плагин, что б в дальнейшем в браузере корректно отображался интерфейс регистратора, шрифты и т.д.. После установки плагина браузер IE необходимо перезагрузить, для того, что бы установка вступила в силу.



Web-интерфейс для регистратора:



Нажимаем на ссылку на центре экрана и скачиваем плагин.

Вы хотите выполнить или сохранить HsVRWebPlugin.exe (1,63 MБ) с 10.0.4.102?	Выполнить	Сохранить	-	Отмена	×

Устанавливаем плагин. Перед установкой необходимо закрыть IE, и продолжить установку в окнах установки плагина, их закрывать не надо. Может всплыть окно, предупреждающее о неизвестном издателе данного плагина, игнорируем его и разрешаем его запуск на установку.

Web-интерфейс для IP камеры:



😽 Setup - HsVRWebPlugin			-	- 🗆 X						
	Welcome t Wizard This will install H computer.	o the HsVI	RWebPlugir	n Setup on your						
	It is recommend continuing.	led that you cl	ose all other app	lications before						
	Click Next to co	ntinue, or Cano	cel to exit Setup							
			Next >	Cancel]					
😽 Setup - HsVRWebPlugin				- 🗆 X						
Select Destination Location Where should HsVRWebPlu	ı ıgin be installed?			Ð	5					
Setup will install Hs	VRWebPlugin into	the following	folder.	-0W50						
At least 7,0 MB of free disk	: space is required									
		< Back	Next >	Cancel						
👸 Setup - HsVRWebPlugin				- 🗆 X						
Select Start Menu Folder Where should Setup place	the program's sh	ortcuts?			3					
Setup will create t	he program's sho	tcuts in the fo	llowing Start Mer	nu folder.						
To continue, click Next. If	you would like to	select a differe	nt folder, click B	owse.						
HsVRWebPlugin				Browse						
		< Back	Next >	Cancel						



Жмём Finish для завершения установки.

Перезапускаем IE и заново прописываем IP адрес устройства в адресной строке IE.



Прописываем логин и пароль. По умолчанию для регистратора логин: admin, пароль: 12345; для IP камеры: логин: admin, пароль: admin (данные могут отличаться в зависимости от модели).

Нажимаем «Войти». Появиться окно с предложением смены пароля на более сложный.

Вы можете соответственно изменить пароль, либо на 60 минут оставить прежними изменить позже.



Нажав «Изменить» появиться следующее окно:

1мя пользователя	admin admin
Изменить пароль	
тарый пароль	
<mark>ювый</mark> пароль	
<mark>Іодтв</mark> ердить	
ровень	Администрат 🗸
Ок	Отмена

Необходимо установить галочку «Изменить пароль», прописать старый пароль, новый, повторить новый пароль и нажать «ОК» для его смены. Рекомендуем сохранить новый пароль, отправив письмо с новым паролем себе же на какой ни будь действующий почтовый ящик.

Далее соответственно заходим уже непосредственно на web-interface. И можем работать с его функционалом.

Для регистратора *master* интерфейс будет выглядеть следующим образом (может отличать в зависимости от модели):

(-) (b	p:// 10.0.4.1 0	2/frame.html							С Поиск					۶	- 6	}☆8	8 .
. Просмотр		× 📑															
🗴 📆 Преобразо	вать 🔻 💈	Выбрать															
ma:		Просмотр	Архив	Настройки									admin	0 н	elp (🖰 Вых	юд
B NVR		Канал 3 Битрейт: 444 К/s											P	z			
🛧 Канал 01	ia 🖥													+	я	9	0
🛧 Канал 02	ោ 🖥	183	and the second se											25			0
🔥 Канал 03	ia 🙀	Server 1												0	-		0
🛧 Канал 04	ia 🖥		<u>A</u>											+	ж	0	0
Å Канал 05	i 🗊 🙀												-		0	4	
🛧 Канал 06	i 🗊													¢1	Ø		
🛧 Канал 07	13 🛺													Предуст. 1			^
▲ Канал 08	13 iz													Предуст. 2			
▲ Канал 09	13 13 10 13													Предуст. 3			
▲ Канал 10														Предуст. 4			
A Keyan 12														Предуст. 5			
▲ Канал 13	10 10													Предуст. (
А Канал 14														Предуст. 7			
А Канал 15	10 ia													Предуст. 8			
🔥 Канал 16	13 1 3													Предуст. 9			
🛧 Канал 17	ia ia													предуст. 1			
Å Канал 18	ia 🚋													Предуст. 1	2		
🛦 Канал 19	ia 🖥													Предуст. 1	3		
Å Канал 20	ia 🙀													Предуст. 1	4		
🛧 Канал 21	ia 🙀													Предуст. 1	5		
🛧 Канал 22	ia 🖥													Предуст. 1	6		
Å Канал 23	ia 🙀													Предуст. 1	7		
Å Канал 24	ia 🙀													Предуст. 1	8		
Å Канал 25	ii 🖥													Предуст. 1	9		
Å Канал 26	i 🗊													Предуст. 2	0		
Å Канал 27	ia 🙀		1		1			1		_	a	4	~	Предуст. 2	1		
🛧 Канал 28	i 🛪	T 10 T 10 T									20 EM (2)	4		Предуст. 2	2		

Для IP камеры:



Web-интерфейс настроен и готов к работе.

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.