

# СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

## АТЕС-NV32-680



### Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.01

2023г.

#### 1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­стратор – АТЕС-NV32-680 (далее – видеореги­стратор) предназначен для построения системы видеонаблюдения на базе IP-видеокамер. Производит сбор, обработку и хранение полученных от камеры данных в формате сжатия H.264/H.264+/H.265/265+. Запись производится на внутренний носитель HDD, устанавливается и приобретается отдельно. Предназначен для работы, как в автономной закрытой системе видеонаблюдения, так и в составе крупной системы. Данный видеореги­стратор поддерживает протокол ONVIF S,T и совместим с камерами, которые поддерживают этот протокол. Программное обеспечение предназначено для функции локального и удаленного сетевого контроля.

#### 2. Основные технические данные.

Количество каналов	32
Входящий поток	320 Мбит/с
Запись	До 12Мп, 25к/с
Жесткий диск	2 SATA, до 10Тб
Формат сжатия	H.264/H.264+/H.265/265+.
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-1000M Ethernet
Видеовыход	VGA, HDMI
Охлаждение	вентилятор
Блок питания	12 В ±5%, 4 А
Диапазон рабочих температур	0°С ~ +40°С
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры	380x316x51 мм
Вес	2710 гр. (без HDD)

#### 3. Комплект поставки

Видеореги­стратор	1 шт. (в состав элементов на плате входит батарейка CR1220)
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Манипулятор типа «мышь»	1 шт.

#### 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­стратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­стратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

#### 5. Сведения об утилизации

Видеореги­стратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

#### 6. Транспортировка и хранение

Видеорегастраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегастраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

#### 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегастратора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи видеорегастратора. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Хранение видеорегастратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегастратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

#### **Внимание!**

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>

Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15

Звонок бесплатный по всей территории РФ